

Cassida®

5550UV DL

Счетчик банкнот задней загрузки

cassida.ru



Интуитивно понятная панель управления, полностью на русском языке.

Яркая светодиодная индикация красного цвета. Обеспечивает четкую видимость и распознается камерами видеонаблюдения.

Проверка на подлинность. Ультрафиолетовая детекция.

Возможность удобно организовать рабочее место при использовании аппарата в клиентской зоне. Выносной клиентский дисплей в стандартной комплектации.

Простота и комфорт использования для кассира в сочетании со стабильностью и надежностью работы для владельца является секретом успеха и популярности Cassida 5550. Надеемся, что все преимущества, которые делают аппарат универсальным на рабочем месте оператора в офисе и бухгалтерии, оцените и Вы.

Режимы работы

• Счет • Фасовка • Суммирование • Авто/Ручной Старт

Преимущества

• Русифицированная панель управления • Проверка подлинности по УФ • Звуковая индикация при обнаружении подозрительной банкноты, которая всегда лежит последней в накопителе и не включается в общий счет • Низкий уровень шума • Выносной дисплей в комплекте.

Применение

Недорогой и надежный счетчик для компаний со средним оборотом наличности: бухгалтерия, офис, магазин, АЗС.

Технические характеристики:

	Cassida 5550UV DL
Скорость пересчета, банкнот/минуту	1000
Емкость загрузочного/приемного карманов, банкнот	300
Виды детекций	Ультрафиолетовая детекция
Детекции ошибок пересчета	Сдвоенность, целостность, цепочка банкнот
Режимы работы	Счет с детекцией, счет без детекции, фасовка, суммирование
Размер фасовки	Произвольная, задается вручную (от 1 – 999), предустановленная (10, 20, 50 и 100)
Тип старта	Авто/ручной старт
Тип и разрядность дисплея	LED, 4 символа для отображения количества, 3 символа для отображения фасовки
Цвет индикации	Красный
Питание, В/Гц	220/50
Мощность, Вт	<80
Габариты (Ш*Г*В), мм	180 x 250 x 300
Вес нетто, кг	4,75

Компания Кассида Евразия

111020 Москва, 2-я ул. Синичкина, 9А стр.3
8 (495) 269 00 77 (многоканальный)
8 (800) 500 34 90 (звонок по России бесплатный)
info@cassida.ru